

Time Stamp

SEIKO

TP-50



» Tiskněte více než jen čas a datum a až do 2 řádků

» 2 řádkový tisk

Tiskněte dva řádky najednou.

» 4 tiskové předlohy

Uložte až 4 tiskové předlohy (nastavení tisku) a před tiskem zvolte jednu z nich.

» Nastavení v PC

Nastavovací soubor připravte v PC a do TP-50 ho přeneste USB pamětí.

» Intuitivní ovládání

Ovládejte TP-50 intuitivně za pomoci grafického displeje s texty a ikonami.

► Doporučená místa použití a aplikace



Banky



Burzy



Autoservisy



Hotely



Lékárny



Prádelny



Školky/jesle



Sklady



Nemocnice



Parkoviště

a další!

Flexibilní tisk
data, času a
vlastních textů
pro jakoukoliv
aplikaci

Evid. prací / zakázek
Docházka
Dodávka / Expedice
Vstupenky / Potvrzení
Přihlášení / Odhlášení
Doklady výdej / příjem
Záznam transakcí

Zadní strana s detaily



Seiko Precision Inc.

► Pro pohodlnější použití

• Univerzální čítání

TP-50 nabízí flexibilní čítání: Nahoru / dolů, čítání v omezeném rozsahu, opakování čísla, čítání v nekonečné smyčce. Je to výhodné pro práci s žádankami, jízdenkami, a mnoho dalších aplikací.

• Zákaznické komentáře

TP-50 může mít až 8 formátů tisku, které nastavíte, jak se vám líbí. Můžete tak vytvořit svůj vlastní tisk z 8 zákaznických komentářů, které jste si připravili a 29 přednastavených formátů.

• Posunutý tisk času

TP-50 může tisknout nejen aktuální datum a čas, ale i datum a čas posunutý do budoucnosti (až 14 dnů 23 hodin 59 minut). Toto je užitečné pro zobrazení data a času ukončení platnosti a také v obchodech, službách a dalších místech, kde je účtován poplatek za hodinu.

• Snadné nastavení polohy tisku

Použitím "posuvné páčky" na spodní straně zařízení a "vodítka papíru", můžete přesně nastavit požadovanou pozici tisku. V nastavení vám také pomůže průhled v krytu a zvýraznění místa tisku.

• Týdenní program

Kombinací týdenních programů, můžete ovládat zámek tisku, výběr tiskové předlohy a zakázat vybranou předlohu. Můžete třeba zcela zakázat tisk mimo pracovní dobu.

• Stažení tiskových dat:

Tištěné údaje s hodnotou čítače jsou ukládány v zařízení (až 1.022 údajů) a mohou být staženy do USB paměti.

Abyste využili všechny funkce, musíte je konfigurovat v PC a instalovat nastavovací soubor pomocí USB paměti.

► Příklady

• Data

Q730X	1	2016/5/27	14:31	0
1	20	1	2016/5/17	10:20:34
1	20	1	2016/5/18	10:10:10
1	21	1	2016/5/18	13:34:56
1	22	1	2016/5/18	17:22:42
1	100	2	2016/5/20	7:35:46
1	101	2	2016/5/20	9:01:17
1	102	2	2016/5/20	9:51:02
1	103	2	2016/5/20	11:07:31
1	1	3	2016/5/21	0:35:49
1	104	2	2016/5/23	9:23:40
1	1	4	2016/5/24	16:34:37
1	2	4	2016/5/24	16:35:45
1	1	4	2016/5/25	17:07:39
1	2	4	2016/5/25	14:33:12
1	3	4	2016/5/25	13:49:22

ID zařízení: Hodnota čítače

Vybraný tisk Vzor: Tisk Datum: Tisk Čas

• Displej

Hlavička (1. řádek)

Vybraná položka blikající

Funkce tlačítek

• Tisk

SEIKO PRECISION INC.
03-JUN-'16 14:45
SWIMMING POOL
IN 14:45 / OUT 17:45
ISSUED 03-JUN 14:45
EXPIRY 10-JUN 14:45
#005 [LAUNDRY]
CMPL'D 05-JUN 4PM

► Obecné specifikace

Tisk	Systém tisku	"Dot matrix" (9 jehel)
	Barva tisku	Jednobarevný (Černý #TP-1051N)
	Počet řádek na jeden tisk	až 2 řádky
	Délka tisku	160 bodů (cca 20 znaků) na řádek
	Nastavení okraje tisku	do 30 mm (1-3/16") od okraje papíru
	Směr tisku	Levý / pravý
Obsah	Pozice tisku na řádku	Vlevo / na střed / vpravo
	Vodítko papíru	K dispozici
	Hodiny	AM/PM / 24 hodin
	Minuty	1/60 / 1/10 / 1/20 / 1/100
	Vteřiny	Ano
	Tisk nuly	Ano (v měsíci, datu, hodinách)
	Nastavení tisku	až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení)
	Výběr formátů	37 formátů
	Předinstalované formáty	29 formátů
	Zákaznické komentáře	až 8 (6 z nich potřebuje USB nastavení)
Displej	Tisky posunutého času	až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení)
	Délka posunu času	až 14 dnů 23 hodin 59 minut do budoucnosti
	Čítače	až 4 (3 z nich potřebují USB nastavení)
	Číslice	8
	Módy čítání	Nahoru / dolů Opakování (až 9 x) S nastavením konce / ve smyčce
	Nastavitelné rozsahy čítání	Minimální číslo, počáteční číslo, maximální číslo
	Nulování čítače	Manuálně / denně / zakázáno
	Displej (nastavení, hodiny)	Jednobarevný grafický displej
	Podsvětlení	Zapnuto / vypnuto - volitelně
	Formát hodin	AM/PM / 24 hodin
Data	Kapacita paměti	až 1.022 tisků
	Obsah záznamu	Tisknuté datum a čas, číslo nastavení, číslo zařízení, hodnota tisknutého čítače
	Způsob přenosu dat	USB paměť (USB 2.0)
Obecné	Typ souboru	Tisknutá data: csv, Nastavovací data: txt
	Změna zimní / letní čas	Ano (Automaticky)
	Jazyky	7 (En / Sp / Ge / Fr / It / Po / Numeric)
	Týdenní program	48 kroků pro zámek tisku, zámek vzoru tisku a volbu vzoru tisku
	Záloha paměti	3 roky (nastavení a tisková data)
	Bezpečnostní zámek	Heslo (4 číslice), fyzický klíč
	Montáž na zeď	Ano (šrouby přiloženy)
	Osvětlení místa tisku	Ano (Zapnuto / vypnuto - volitelně)
	Přesnost hodin	±15 s. nebo méně (za měsíc)
	Tisk při výpadku proudu	Volitelně (Baterie #QR-12004N) 100 tisků nebo 24 hodin
Rozměry	156 x 179 x 181 mm 6-5/32" x 7-1/16" x 7-1/8"	
Váha	ca. 1.9 kg (4.2 lb)	
Odběr	220-240VAC 50/60Hz 0.4A 120VAC 50/60Hz 0.6A	

► Možnosti / Příslušenství:

Inkoustová kazeta s páskou: TP-1051N

Dobíjecí baterie: QR-12004N

Kontakt:

Ing. Petr Vybíral
Újezdská 296, 252 43 Průhonice
tel.: +420 222 314 590, +420 603 570 077
e-mail: vybiral@vistech.cz
www.vistech.cz

Seiko Precision Inc.

<http://www.seiko-p.co.jp/>

Specifikace mohou být změny bez předchozího upozornění.
Všechna práva vyhrazena (C) Seiko Precision Inc. 2016
Ver. 1.0.0.2016.07.01